

Achtung : Bevor Sie irgendeine Steck - Verbindung zum Gerät herstellen, (M i k e, S M, L a u t s p r e c h e r usw), das Gerät ausschalten.

Bevor Sie den eigenen CODE oder die Frequenzerweiterung programmieren, sollten Sie A B S O L U T vertraut mit der Bedienung des Gerätes sein!

President JAMES mit Postzulassung 12 AM / 40 FM Kanäle, 1 / 4 Watt

U m b a u a n l e i t u n g z u r

President JAMES als EXPORT-VERSION 240 AM / 240 FM Kanäle, 15 / 20 Watt

1. Schalten Sie das Gerät ein mit POWER .
2. Schalten Sie das Gerät aus mit POWER .
3. Drücken Sie die Taste POWER und halten Sie die Taste eingedrückt, (das Gerät muß angehen und wieder ausgehen).
4. Drücken Sie nun GLEICHZEITIG auf PA und DIMMER und halten sie beide gedrückt.
5. Lassen Sie jetzt die Taste POWER los, die Tasten PA und Dimmer müssen weiter eingedrückt bleiben.
Auf der Anzeige blinkt CODE für einige Sekunden auf.
6. CODE geht aus, das Display bleibt an.
7. Lassen Sie nun die Tasten PA und DIMMER los.
8. Drücken Sie jetzt auf M 1 , die Anzeige muß ausgehen.
9. Geben Sie jetzt den CODE ein und drücken anschließend auf POWER.

10. das war es : Achtung: das Gerät ist jetzt ein EXPORT - GERÄT !!!

Mit der DIMMER - Taste werden die einzelnen Bänder gewählt

President JAMES als EXPORT-VERSION 240 AM / 240 FM Kanäle, 15 / 20 Watt

U m b a u a n l e i t u n g z u r

President JAMES mit Postzulassung 12 AM / 40 FM Kanäle, 1 / 4 Watt

1. Schalten Sie das Gerät ein mit POWER .
2. Schalten Sie das Gerät aus mit POWER .
3. Drücken Sie die Taste POWER und halten Sie die Taste eingedrückt, (das Gerät muß angehen und wieder ausgehen).
4. Drücken Sie nun GLEICHZEITIG auf PA und DIMMER und halten sie beide gedrückt.
5. Lassen Sie jetzt die Taste POWER los, die Tasten PA und Dimmer müssen weiter eingedrückt bleiben.
Auf der Anzeige blinkt CODE für einige Sekunden auf.
6. CODE geht aus, das Display bleibt an.
7. Lassen Sie nun die Tasten PA und DIMMER los.
8. Drücken Sie jetzt auf M 2 , die Anzeige muß ausgehen.
9. Geben Sie jetzt den CODE ein und drücken anschließend auf POWER.

10. das war es : Achtung das Gerät ist jetzt ein Postzugelassenes.

Umbauanleitung bitte nicht weitergeben !

A-Band	B-Band	C-Band	D-Band	E-Band	F-Band
--------	--------	--------	--------	--------	--------

1 = 26.065	1 = 26.515	1 = 26.965	1 = 27.415	1 = 27.865	1 = 28.315
2 = 26.075	2 = 26.525	2 = 26.975	2 = 27.425	2 = 27.875	2 = 28.325
3 = 26.085	3 = 26.535	3 = 26.985	3 = 27.435	3 = 27.885	3 = 28.335
4 = 26.105	4 = 26.555	4 = 27.005	4 = 27.455	4 = 27.905	4 = 28.355
5 = 26.115	5 = 26.565	5 = 27.015	5 = 27.465	5 = 27.915	5 = 28.365
6 = 26.125	6 = 26.575	6 = 27.025	6 = 27.475	6 = 27.925	6 = 28.375
7 = 26.135	7 = 26.585	7 = 27.035	7 = 27.485	7 = 27.935	7 = 28.385
8 = 26.155	8 = 26.605	8 = 27.055	8 = 27.505	8 = 27.955	8 = 28.405
9 = 26.165	9 = 26.615	9 = 27.065	9 = 27.515	9 = 27.965	9 = 28.415
10 = 26.175	10 = 26.625	10 = 27.075	10 = 27.525	10 = 27.975	10 = 28.425
11 = 26.185	11 = 26.635	11 = 27.085	11 = 27.535	11 = 27.985	11 = 28.435
12 = 26.205	12 = 26.655	12 = 27.105	12 = 27.555	12 = 28.005	12 = 28.455
13 = 26.215	13 = 26.665	13 = 27.115	13 = 27.565	13 = 28.015	13 = 28.465
14 = 26.225	14 = 26.675	14 = 27.125	14 = 27.575	14 = 28.025	14 = 28.475
15 = 26.235	15 = 26.685	15 = 27.135	15 = 27.585	15 = 28.035	15 = 28.485
16 = 26.255	16 = 26.705	16 = 27.155	16 = 27.605	16 = 28.055	16 = 28.505
17 = 26.265	17 = 26.715	17 = 27.165	17 = 27.615	17 = 28.065	17 = 28.515
18 = 26.275	18 = 26.725	18 = 27.175	18 = 27.625	18 = 28.075	18 = 28.525
19 = 26.285	19 = 26.735	19 = 27.185	19 = 27.635	19 = 28.085	19 = 28.535
20 = 26.305	20 = 26.755	20 = 27.205	20 = 27.655	20 = 28.105	20 = 28.555
21 = 26.315	21 = 26.765	21 = 27.215	21 = 27.665	21 = 28.115	21 = 28.565
22 = 26.325	22 = 26.775	22 = 27.225	22 = 27.675	22 = 28.125	22 = 28.575
23 = 26.355	23 = 26.805	23 = 27.255	23 = 27.705	23 = 28.155	23 = 28.605
24 = 26.335	24 = 26.785	24 = 27.235	24 = 27.685	24 = 28.135	24 = 28.585
25 = 26.345	25 = 26.795	25 = 27.245	25 = 27.695	25 = 28.145	25 = 28.595
26 = 26.365	26 = 26.815	26 = 27.265	26 = 27.715	26 = 28.165	26 = 28.615
27 = 26.375	27 = 26.825	27 = 27.275	27 = 27.725	27 = 28.175	27 = 28.625
28 = 26.385	28 = 26.835	28 = 27.285	28 = 27.735	28 = 28.185	28 = 28.635
29 = 26.395	29 = 26.845	29 = 27.295	29 = 27.745	29 = 28.195	29 = 28.645
30 = 26.405	30 = 26.855	30 = 27.305	30 = 27.755	30 = 28.205	30 = 28.655
31 = 26.415	31 = 26.865	31 = 27.315	31 = 27.765	31 = 28.215	31 = 28.665
32 = 26.425	32 = 26.875	32 = 27.325	32 = 27.775	32 = 28.225	32 = 28.675
33 = 26.435	33 = 26.885	33 = 27.335	33 = 27.785	33 = 28.235	33 = 28.685
34 = 26.445	34 = 26.895	34 = 27.345	34 = 27.795	34 = 28.245	34 = 28.695
35 = 26.455	35 = 26.905	35 = 27.355	35 = 27.805	35 = 28.255	35 = 28.705
36 = 26.465	36 = 26.915	36 = 27.365	36 = 27.815	36 = 28.265	36 = 28.715
37 = 26.475	37 = 26.925	37 = 27.375	37 = 27.825	37 = 28.275	37 = 28.725
38 = 26.485	38 = 26.935	38 = 27.385	38 = 27.835	38 = 28.285	38 = 28.735
39 = 26.495	39 = 26.945	39 = 27.395	39 = 27.845	39 = 28.295	39 = 28.745
40 = 26.505	40 = 26.955	40 = 27.405	40 = 27.855	40 = 28.305	40 = 28.755

Handwritten signature