

OGGETTO: MODIFICA PER RENDERE OPERATIVI I 400 CANALI SULL'ALAN 48 E 78 PLUS MULTI (BANDA 'RU')

- Aprire l'apparecchio togliendo i due gusci metallici;
- individuare dal lato saldature i tre ponticelli J1, J2, J3, fare riferimento alle foto 1 per l'ALAN48 P MULTI ed alla foto 2 per l'ALAN 78 P MULTI;

(foto 1) ALAN48 P MULTI



(foto 2) ALAN78 P MULTI



- disporre i tre ponticelli come segue:

BANDA 'RU'

PONTICELLO J1	CHIUSO
PONTICELLO J2	APERTO
PONTICELLO J3	CHIUSO