

Anleitung zur Cobra INTL 75 ST Export-Version

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses einmaligen Black-Box-Funkgerätes. Die komplette Technik befindet sich in einem handlichen Mikrofon, und das Funkgerät bietet erstklassigen Empfang und Top-Modulation trotz seiner außergewöhnlich kleinen Abmessungen.

Hier einige Hinweise zur Bedienung der erweiterten Version:

Folgende Frequenzbänder stehen beim INTL 75 ST Exportgerät zur Verfügung:

B1	25.615	26.055 MHz
B2	26.065	26.505 MHz
B3	26.515	26.955 MHz (teilweise Überschneidung mit unt. 40 Kan. D)
B4	26.965	27.405 MHz (40 Kanäle EU/D)
B5	27.415	27.855 MHz
B6	27.865	28.305 MHz
B7	28.315	28.755 MHz
B8	28.765	29.205 MHz
B9	29.215	29.655 MHz
B10	29.665	30.105 MHz
B11	27.200	27.590 MHz
B12	27.600	27.990 MHz
B13	28.000	28.390 MHz
B14	26.565	26.955 MHz
B15	27.005	27.135 MHz

Die Bandumschaltung:

- a) Schalten Sie das Gerät mit dem Lautstärkeregler ein. Das LCD-Display zeigt unten links „B 4“ an, welches das Standard CB-Band für Europa ist.
- b) Drücken und halten Sie die Taste „Mem / Mode“ bis die Anzeige „B 4“ zu blinken beginnt. Lassen Sie den Knopf jetzt los.
- c) Drücken Sie die Kanalwahltasten (seitlich, Up / Down) um das gewünschte Band auszuwählen. Je nachdem, welchen der beiden Knöpfe Sie drücken, wird der Wert entweder höher oder niedriger werden, im Bereich B1 bis B15. Um die Frequenz statt der Kanalnummer anzuzeigen, drücken Sie den „Display“-Knopf.
- d) Wenn Sie das gewünschte Band ausgesucht haben, drücken und halten Sie wieder die Taste „Mem / Mode“, bis die Bandanzeige „B ..“ wieder zu blinken aufhört.
- e) Um wieder ein anderes Band auszuwählen, wiederholen Sie Schritt b) bis d).
- f) Um von FM nach AM (oder umgekehrt) zu wechseln, drücken und halten Sie die Taste „CH 19“ bis Sie zwei Signaltöne hören. Die LCD-Anzeige wechselt in den gewünschten Modus.

Um generell zu den Standard-40-Kanälen zurückzukehren, einfach kurz das Gerät An/ausschalten bzw. die Stromversorgung unterbrechen. Viel Spaß mit Cobra INTL75!

Bitte beachten Sie die geltenden Gesetze Ihres Landes! Der Importeur / Händler kann nicht für eventuelle Gesetzesübertretungen haftbar gemacht werden. Vielen Dank.